图纸区：

Aqara

使用说明书

妙控场景屏 S100
请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

妙控场景屏 S100 是妙控全屋设备的智能场景屏，以场景应用触控面板为入口，实现设备的联动控制，可以快速替代墙壁开关为触屏三键开关。已接入HomeKit 平台，通过家庭App可以快速的控制该设备。



安全咨询及注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上，设备不得受水滴水珠，设备上不应放置诸如水杯一类的等装满液体的物品；
3. 永久性连接式设备，应当在设备外部装上便于触及到的断开装置，断开装置和设备必须由专业人员安装；
4. 使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄露您个人信息等安全风险，建议您使用在线升级；
5. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用；
6. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
7. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
8. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
9. 请勿使用尖锐物品刮划触摸屏。

快速设置

1. 下载客户端

在应用商店搜索"Aqara Home"或扫描右侧二维码下载"Aqara Home" App。

2. 安装方法

⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭！

❶ 使用一字螺丝刀撬开开关面板；

❷ 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔。将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔（分别对应左、中、右键），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝，三路累计负载不能超过2200W；

*火线一般为红色导线，零线一般为蓝色或黑色导线。



❸ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上面板，请务必注意面板的扣接安装方式。

*螺丝拧紧请勿超过0.7N·m。



❹ 给设备上电，等设备屏幕正常显示且进入入网提示页面。

*请扫描设备屏幕真实二维码入网，该图仅做展示

❺ 请选择对应的平台进行扫码入网。若之前已入过网，切换为另一个平台入网需重置设备。可按照提示重置网络后，扫码入网。

❻ 请将手机尽量靠近设备进行连接，同时请确保手机与设备处于同一Wi-Fi网络（2.4GHz/5GHz）。

❼ 打开Aqara Home App，点击首页右上角"+"，选择"妙控场景屏 S100"，并且依照App指示进行操作。

*若使用HomeKit添加设备，根据App和设备屏幕上的提示需要扫描屏幕上的HomeKit 二维码或者手动输入设置代码进行添加。

❽ 如添加失败，请在面板上选择重试，在App上重试添加。如需帮助请查询：www.aqara.com/support。

如果设备添加失败，请确认以下几点：

*Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符，导致无法连接路由器，请修改成常用的字符后再试；
*设备暂时不支持WPA/WPA2企业级的Wi-Fi网络；
*检查路由器是否开启Wi-Fi防蹭设置，导致设备无法正常联网；
*检查路由器是否开启AP隔离，导致手机在局域网内无法搜索到设备；
*建议不要连接桥接网络。

如果HomeKit绑定失败，请确认以下几点：

*提示"无法添加配件"，由于反复多次添加失败，导致iOS系统缓存的错误信息无法释放，请重启iOS设备并重置设备后再试。若仍失败，请检查路由器兼容性，并尝试更换其他路由器再试。
*提示"配件已添加"，请重启iOS设备并重置设备后，采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。
*提示"未找到配件"，请重置设备后，等待3分钟后，采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。

生产者：深圳绿米联创科技有限公司
地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园第文园区1号楼801-804
服务网址：www.aqara.com/support
服务热线：400-990-7930

3、恢复出厂设置

面板添加成功后，下滑屏幕出现系统设置菜单，进入系统设置页面，根据面板上信息提示操作，对设备进行恢复出厂操作。恢复出厂设置将清除本设备所有的功能设置和网络数据。

4、重置网络

面板添加成功后，下滑屏幕出现系统设置菜单，进入系统设置页面，根据面板上信息提示操作，则可退出当前帐号，并清除网络信息，使设备进入可配网状态。

*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）和屏幕显示内容（包括但不限于背景、UI、配图）可能略有差异，请以实物为准。
*如遇必要情形，而对上述内容进行修改和调整，恕不专门通知。

基本参数

妙控场景屏 S100
产品型号：MKCJP11LM

产品尺寸：86×86×43.70mm
额定参数：220V~、50Hz
工作温度：-10~40°C
工作湿度：0~95% RH
执行标准：GB/T 16915.2-2024
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz，Zigbee IEEE802.15.4
额定负载：白炽灯 ≤ 2200W（共三路），节能灯、LED灯、荧光灯 ≤ 400W（共三路）

用户须知

使用带有Work with Apple Home的徽章，意味着该配件经过专门设计，可与徽章中所标识的技术配合使用，并且已通过开发者认证，符合Apple性能标准。Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。
Apple、Apple Watch、HomeKit、HomePod、HomePod mini、Siri及iPhone商标为Apple Inc.注册所拥有，注册于美国或其他国家。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑料件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子元器件	×	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCB板	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属接线柱	×	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

二、产品性能故障表

名　称	性能故障
妙控场景屏 S100	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、开关继电器控制失效 3、Wi-Fi或Zigbee连接失效 4、屏幕触摸失效 5、屏幕显示异常

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

Aqara

材质：80g金东太空梭哑粉

成品尺寸：75*75mm

印刷：Pantone Cool Gray 11C

要求：

模切走位≤±0.5mm

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差≤ 0.1mm

符合环保标准，通过RoHS认证

切刀
压线
齿刀
开槽
半穿
粘合
比例　1:1

版本号	V1	更新内容	初稿	更新时间	20250212
产品料号	D0030102-000170	产品名称	Aqara/妙控场景屏S100国内版说明书	设计师	颜双